

## Transformador de corriente 200/5 A, 5 VA, CL 0.5

### Product Images

---



### Descripción

---

Transformador de corriente BH-0.66 I 200/5, rango de conversión 200 - 5 A, categoría CL 0.5, corriente secundaria Isn 5 A. Utilizados para conexión con amperímetros, voltímetros, medidores de energía, equipos de medición, relés de control, etc.

Este dispositivo cuenta con un grado de protección: IP 20 y esta certificado por: CE.

## Additional Information

---

Marca	Chint
Modelo	BH-0.66 I 200/5
Características de utilización	CA, 50/60 Hz, hasta 660 V
Voltaje	5 V
Corriente secundaria Isn	5 A
Rango de conversión	200/5 A
Categoría	CL 0.5
Coefficiente de seguridad (fs)	10
Grado de protección	IP 20